

# MD-5500プリンタドライバ[Ver.2.3.3A1]のWindowsVistaへのインストール

【ご注意】 WindowsVista[32bit版]のみの対応であり、WindowsVista[64bit版]では動作いたしません。

## プリンタドライバのダウンロード

弊社ホームページからプリンタドライバ[MXP233A1.EXE]をダウンロードし、ダウンロードしたファイルを実行すると、ファイルが解凍され[MXP233A1]フォルダが作成されます。

(ユーザーアカウント制御)が表示された場合、[許可(A)]をクリックします。

(プログラム互換性アシスタント)が表示された場合、[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックします。

## USBケーブル接続でのインストール

1) プラグアンドプレイでインストールします。

プリンタの電源が[OFF] になっていることを確認します。

プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続し、プリンタの電源を[ON]にします。

2) 《新しいハードウェアが見つかりました》が表示されたら、[ドライバソフトウェアを検索してインストールします(推奨)(L)]をクリックします。

(ユーザーアカウント制御)が表示されたら[続行(C)] をクリックします。

3) 《新しいハードウェアの検出》で[ディスクはありません。他の方法を試します(I)]をクリックします。

4) [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します(上級)(R)]をクリックします。

5) [次の場所でドライバソフトウェアを検索します]で、[参照(R)...]をクリックします。

6) 解凍されたフォルダ[MXP233A1] - [DRVW2K]を選択し、[OK]をクリックします。

7) [次へ(N)]をクリックします。

8) 《Windows セキュリティ》で「ドライバソフトウェアの発行元を検証できません」が表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします(I)]をクリックします。

『ドライバソフトウェアをインストールしています...』と表示され、ファイルのコピーが開始されます。

9) 『このデバイス用のソフトウェアは正常にインストールされました』を確認して[閉じる(C)]をクリックします。

## プリンタドライバを削除する場合

1) プリンタが接続されている場合、プリンタの電源を切ります。

2) [スタート] - [コントロールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。

3) [ALPS MD-5500]アイコンを[右クリック]して、[削除(D)]をクリックします。

4) 『ALPS MD-5500を削除しますか?』で[はい(Y)]をクリックします。

5) 続いて、ウィンドウ内を[右クリック]します(アイコンではなく、余白の部分)。

[管理者として実行(R)] - [サーバのプロパティ(T)...]をクリックします。

(ユーザーアカウント制御)が表示されたら[続行(C)] をクリックします。

6) 《プリントサーバのプロパティ》で[ドライバ]タブをクリックします。

7) [ALPS MD-5500]を選択して[削除(R)]をクリックします。

8) 《ドライバとパッケージの削除》で[ドライバとドライバパッケージを削除する(M)]を

選択して[OK]をクリックします。 [はい(Y)] [削除(D)] [OK] [閉じる]をクリックすると《プリンタ》ウィンドウに戻り、ドライバの削除が完了です。

## MD-5000 / 5500でパラレルポート接続でのインストール

[Windows XP用ドライバ Ver.2.3.3A1]を[Windows Vista]環境へ[SETUP]にてインストールすると、[MD\_LPT1: ALPS Printer Port]の作成に失敗してしまいます。

ただし、ここからは[非サポート情報]となりますが、下記手順にて設定変更する事により印刷可能となる場合があります。

- 1) ダウンロードした[MXP233A1]ドライバを[SETUP]にてインストールします。  
この時、[MD\_LPT1:]の作成に失敗して[FILE: ファイルへ出力]となっているプリンタアイコンが作成されます。
- 2) [プリンタ]フォルダの中の[ALPS MD-5000]アイコンを[右クリック]して[プロパティ]を開きます。
- 3) [ポート]タブをクリックします。
- 4) パソコンとの接続ケーブルに合わせてポートを変更します。

### USBパラレル変換ケーブルの場合

[FILE:]から[USB00x Virtual pinter port for USB]に変更し、[双方向サポートを有効にする]のチェックを[OFF]にして、[OK]をクリックします。

この時、複数のUSB接続していると[USB001][USB002]のように連番でUSBポートが表示されるため、どのポートなのかを、ご自身で見つける必要があります。

### パラレルケーブルの場合

[FILE:]から[LPT1: プリンタポート]に変更し、[双方向サポートを有効にする]のチェックを[OFF]にして、[OK]をクリックします。

- 5) Windowsを再起動します。

これで、プリンタ側のエラーチェックは行なわれませんが、片方向通信にて印刷可能になるものと思います。プリンタにエラーランプが点滅した場合には[インクが終了した][インクを間違えた][自動給紙か手差し給紙を間違えた]といった内容をご自身で推察していただく事になりますが、[印刷解像度][特色設定][ページ合成]などの機能が使用できるようになります。

## プリンタドライバを削除する場合

- 1) プリンタが接続されている場合、プリンタの電源を切ります。
- 2) [スタート] - [コントロールパネル]を選択し、[プログラムのアンインストール]または[プログラムと機能]をクリックします。
- 3) [ALPS MicroDry Printer Driver Ver.2.3.3]をダブルクリックします。  
(ユーザアカウント制御)が表示されたら[続行(C)] をクリックします。
- 4) 削除プログラムが実行されますので、指示に従い削除を行いません。